Diamenty Fibonacciego

Instrukcja użytkownika dla wskaźnika Diamenty Fibonacciego na platformy MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Narzędzie rysuje kanał cenowy ze strefami i pokazuje sygnały BUY oraz SELL w formie diamentów albo strzałek. Dzięki temu łatwiej zauważyć wybicia poza kanał i reakcję ceny względem wybranego zakresu.

Opis

Diamenty Fibonacciego to wskaźnik nakładany bezpośrednio na wykres ceny. Jego głównym zadaniem jest pokazanie:

- kanału ceny,
- stref powyżej i poniżej głównego kanału,
- sygnałów BUY i SELL,
- cen przy prawej osi wykresu,
- etykiet interwału, z którego liczony jest kanał.

W praktyce wskaźnik może pracować na dwa sposoby:

- automatycznie dobiera wyższy interwał do aktualnego wykresu,
- albo korzysta z interwału ustawionego ręcznie.

Dzięki temu możesz używać go zarówno do szybkiego podglądu sytuacji na bieżącym wykresie, jak i do odczytywania kanału z wyższego TF bez przełączania całego wykresu.

WAŻNE: Do uruchomienia potrzebna jest ważna licencja. Wskaźnik akceptuje licencję Klubu Fibonacciego albo standardową licencję FXWare dla produktu Diamenty Fibonacciego. Najpierw sprawdza licencję klubową, a następnie licencję standardową.

Główne funkcje

- ✓ rysowanie kanału ceny na wykresie głównym
- ✓ opcjonalna linia środkowa kanału
- ✓ kolorowe strefy górne i dolne rozszerzone poza główny kanał
- ✓ automatyczny dobór interwału bazowego do obliczeń
- ✓ ręczny wybór interwału bazowego
- ✓ sygnały BUY i SELL w trybie `Diamenty` albo `Strzałki`
- ✓ ceny kanału przy prawej osi wykresu
- ✓ etykiety interwału przy kanale
- ✓ szybkie dopasowanie wyglądu wykresu przez preset `Diamenty`

Instalacja

1. W platformie otwórz: **Plik -> Otwórz folder danych**.
2. Zamknij terminal `MT4` albo `MT5`.
3. Skopiuj plik wskaźnika do odpowiedniego folderu:
   - `Diamenty_Fibonacciego.ex4` do `MQL4\Indicators`,
   - `Diamenty_Fibonacciego.ex5` do `MQL5\Indicators`.
4. Jeśli korzystasz ze standardowej licencji FXWare, skopiuj plik `FXW_DIAMENTY_FIBONACCIEGO.key` do `MQL4\Files` albo `MQL5\Files`, zależnie od platformy.
5. Uruchom ponownie platformę.
6. W oknie **Nawigator** odśwież listę wskaźników, jeśli produkt nie jest od razu widoczny.
7. Przeciągnij `Diamenty_Fibonacciego` na wybrany wykres.

Po prawidłowej instalacji wskaźnik jest widoczny w oknie **Nawigator**. Po dodaniu go do wykresu i potwierdzeniu ważnej licencji rysuje kanał, strefy oraz sygnały zgodnie z ustawieniami.

Warto wiedzieć: Jeśli korzystasz z licencji Klubu Fibonacciego, klucz otrzymany w sekcji `Licencja Fibonacciego` wklej do pola `Klucz_Licencyjny`. Wskaźnik akceptuje również standardową licencję FXWare wydaną dla produktu Diamenty Fibonacciego.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu najwygodniej przejść przez te kroki:

1. Dodaj wskaźnik do wykresu.
2. Jeśli korzystasz z licencji Klubu Fibonacciego, w zakładce `Inputs` znajdź pole `Klucz_Licencyjny` i wklej do niego ważny klucz klubowy.
3. Jeśli korzystasz ze standardowej licencji FXWare, zostaw pole `Klucz_Licencyjny` bez zmian; wskaźnik odczyta plik licencyjny skopiowany podczas instalacji.
4. Zostaw domyślne ustawienia kanału i sygnałów na pierwszy test.
5. Kliknij **OK** i poczekaj na pierwsze przeliczenie wykresu.

Rezultat: komunikat o braku licencji nie jest wyświetlany, a na wykresie pojawiają się kanał i wybrane elementy wskaźnika.

Przykład startu: jeśli otwierasz wykres `M15` i zostawiasz `Automatyczny dobór interwału`, wskaźnik będzie liczył kanał z `H1`, a na wykresie `M15` pokaże jego przebieg, strefy i sygnały w wybranym trybie.

Ustawienia wskaźnika

Kanał i strefy

Parametr	Domyślnie	Opis
Automatyczny dobór interwału	`true`	Dobiera interwał bazowy automatycznie. Aktualne mapowanie to: `M1 -> M5`, `M5 -> M30`, `M15 -> H1`, `M30 -> H4`, `H1/H4 -> D1`, `D1 -> W1`, `W1 -> MN1`.
Interwał	`H1`	Ręczny interwał bazowy dla obliczeń kanału. W trybie `Diamenty` wpływa też na sygnały. Używany wtedy, gdy automatyczny dobór jest wyłączony.
Pokaż linię środkową kanału	`true`	Pokazuje środkową linię pomiędzy górnym i dolnym ograniczeniem kanału.
Szerokość linii głównego kanału	`1`	Grubość górnej i dolnej linii kanału.
Styl linii głównego kanału	`SOLID`	Styl rysowania linii kanału.
Kolor górnej linii kanału	`C'234,64,78'`	Kolor górnego ograniczenia kanału.
Kolor dolnej linii kanału	`C'24,141,237'`	Kolor dolnego ograniczenia kanału.
Kolor linii środkowej	`Szary`	Kolor środkowej linii kanału.
Pokaż wypełnienie stref kanału	`true`	Włącza kolorowe strefy powyżej i poniżej głównego kanału.

Parametr	Domyślnie	Opis
Rozszerz strefy do prawego marginesu wykresu	`true`	Utrzymuje widoczne strefy również przy prawym brzegu wykresu.
Kolor wypełnienia górnej strefy	`C'250,207,211'`	Kolor strefy ponad górnym ograniczeniem kanału.
Kolor wypełnienia dolnej strefy	`C'197,227,251'`	Kolor strefy poniżej dolnego ograniczenia kanału.

Ceny i etykiety

Parametr	Domyślnie	Opis
Pokaż ceny kanału przy prawej osi	`true`	Pokazuje aktualne poziomy kanału przy prawej osi wykresu.
Szerokość pomocniczej linii cenowej	`1`	Grubość pomocniczej linii przy etykiecie ceny.
Styl pomocniczej linii cenowej	`DASH`	Styl linii prowadzącej do etykiety ceny.
Rozmiar czcionki etykiet cenowych	`8`	Rozmiar czcionki poziomów cenowych.
Pokaż etykiety timeframe przy kanale	`true`	Pokazuje skrót interwału, z którego liczony jest kanał.
Rozmiar czcionki etykiet timeframe	`8`	Rozmiar czcionki etykiet TF.
Odstęp etykiet TF od bieżącej ceny	`100`	Określa odsunięcie etykiet interwału od bieżącej ceny w barach.

Parametr	Domyślnie	Opis
Odległość ostatniej etykiety TF od świec	`10`	Reguluje, jak blisko świec znajduje się ostatnia etykieta TF.

Sygnały

Parametr	Domyślnie	Opis
Pokaż sygnały kupna i sprzedaży	`true`	Włącza albo wyłącza sygnały na wykresie.
Sposób prezentacji sygnałów na wykresie	`Diamenty`	Dostępne opcje: `Ukryj sygnały`, `Pokaż strzałki`, `Pokaż diamenty`.
Kolor sygnału BUY	`C'24,141,237'`	Kolor sygnałów kupna.
Kolor sygnału SELL	`C'234,64,78'`	Kolor sygnałów sprzedaży.
Włącz efekt migotania dla trybu diamentów	`false`	Dodaje efekt migotania tylko wtedy, gdy pracujesz w trybie `Diamenty`. Domyślnie opcja jest wyłączona.

Start i widok

Parametr	Domyślnie	Opis
Ustaw wykres na pierwszy plan po starcie	`true`	Ustawia świece przed elementami wskaźnika, żeby wykres był czytelniejszy.

Parametr	Domyślnie	Opis
Automatycznie ukryj histogram stref, gdy wykres nie jest na pierwszym planie	`true`	Ukrywa wypełnienie stref, gdy opcja `Ustaw wykres na pierwszy plan po starcie` jest wyłączona.
Zastosuj preset kolorystyczny Diamenty po uruchomieniu	`false`	Automatycznie ustawia kolory wykresu zgodne z wyglądem produktu `Diamenty`.

Jak działa

W skrócie działa to tak: wskaźnik rysuje kanał na podstawie wybranego interwału bazowego, a sygnały nakłada zgodnie z wybranym trybem.

Schemat działania wygląda tak:

1. Najpierw wybiera interwał bazowy: automatycznie albo ręcznie.
2. Na tym interwale liczy górne i dolne ograniczenie kanału oraz opcjonalną linię środkową.
3. Następnie wyznacza dodatkowe strefy ponad i pod kanałem, żeby łatwiej było zobaczyć wyjście ceny poza podstawowy zakres.
4. Jeśli kanał jest liczony z wyższego interwału niż aktualny wykres, wskaźnik rozciąga jego przebieg na niższy TF.
5. Na końcu dokłada elementy pomocnicze: ceny przy osi, etykiety TF oraz sygnały BUY i SELL według aktywnego trybu.

W praktyce oznacza to, że na przykład na wykresie `M15` możesz obserwować kanał z `H1`, a wejścia i wyjścia ceny poza ten kanał widzieć bez przełączania całego wykresu na wyższy TF.

Jak interpretować sygnały

Kanał i strefy

Główne linie kanału pokazują bazowy zakres ruchu ceny. Kolorowe strefy nad i pod kanałem nie są osobnym sygnałem, ale pomagają szybciej zauważyć, że cena wychodzi poza zwykły obszar pracy wskaźnika.

Tryb `Diamenty`

W trybie `Diamenty` sygnał pojawia się przy pierwszym wybiciu ceny poza kanał, a potem może pojawić się ponownie wtedy, gdy ruch robi nowe ekstremum po tej samej stronie kanału:

- diament umieszczony pod świecą oznacza wybicie dołem i sygnał BUY; domyślnie ma kolor niebieski,
- diament umieszczony nad świecą oznacza wybicie górą i sygnał SELL; domyślnie ma kolor czerwony.

Jeżeli ruch poza kanałem jeszcze się pogłębia, wskaźnik może zaznaczyć kolejny sygnał przy nowym ekstremum tego samego wybicia.

Tryb `Strzałki`

W trybie `Strzałki` wskaźnik analizuje układ dwóch świec na aktualnym wykresie:

- sygnał SELL pojawia się, gdy maksimum pierwszej świecy znajduje się ponad górnym ograniczeniem kanału i świeca zamyka się wzrostowo, a kolejna świeca zamyka się spadkowo;
- sygnał BUY pojawia się, gdy minimum pierwszej świecy znajduje się poniżej dolnego ograniczenia kanału i świeca zamyka się spadkowo, a kolejna świeca zamyka się wzrostowo.

Każdy kolejny układ dwóch świec spełniający te warunki może zostać oznaczony strzałką.

Ceny i etykiety TF

Etykiety cenowe pokazują bieżące poziomy kanału przy prawej osi, a etykiety TF przypominają, z jakiego interwału pochodzi obliczenie. To szczególnie przydatne wtedy, gdy pracujesz na niższym wykresie, ale kanał liczysz z wyższego TF.

Wskazówka: jeśli chcesz szybciej widzieć pierwsze wybicie poza kanał i dalsze pogłębienie ruchu, wybierz `Diamenty`. Jeśli wolisz oznaczenia oparte na układzie wybicia i świecy przeciwnej, przełącz się na `Strzałki`.

Przykład

Załóżmy, że pracujesz na wykresie `M15`:

1. `Automatyczny dobór interwału` jest włączony, więc wskaźnik bierze dane z `H1`.
2. Cena schodzi pod dolne ograniczenie kanału.
3. Pod świecą pojawia się niebieski diament.
4. Jeśli rynek schodzi jeszcze niżej w ramach tego samego ruchu, może pojawić się kolejny niebieski diament przy nowym dołku.
5. Gdy przełączysz tryb sygnałów na `Strzałki`, wskaźnik pokaże sygnał wtedy, gdy po takim wybiciu pojawi się świeca przeciwna spełniająca warunki układu strzałki.

Dzięki temu ten sam kanał można czytać na dwa różne sposoby: przez pierwsze wybicie i nowe ekstrema (`Diamenty`) albo przez układ wybicia i świecy przeciwnej (`Strzałki`).

Wskazówki praktyczne

- Zacznij od domyślnych ustawień i najpierw sprawdź, jak wskaźnik zachowuje się na Twoim podstawowym interwale.
- Jeśli wykres jest zbyt gęsty, wyłącz `Pokaż ceny kanału przy prawej osi` albo `Pokaż etykiety timeframe przy kanale`.
- Jeśli wolisz oznaczenia oparte na układzie dwóch świec, włącz `Strzałki` zamiast `Diamentów`.
- Jeśli chcesz zobaczyć szerszy kontekst, zostaw `Automatyczny dobór interwału` włączony.
- Jeżeli wolisz pełną kontrolę, wyłącz automat i ustaw `Interwał` ręcznie.

- Gdy chcesz od razu uzyskać wygląd zgodny z produktem, włącz `Zastosuj preset kolorystyczny Diamenty po uruchomieniu`.

Częste pytania

Czy wskaźnik działa na MT4 i MT5?
Tak. Wybierz paczkę przeznaczoną dla swojej platformy i zainstaluj odpowiedni plik w folderze `Indicators`.

Dlaczego na wykresie widzę oznaczenie innego TF niż aktualny wykres?
Najczęściej dlatego, że włączony jest `Automatyczny dobór interwału` i wskaźnik liczy kanał z wyższego TF.

Czym różnią się `Diamenty` od `Strzałek`?
`Diamenty` pokazują pierwsze wyjście ceny poza kanał i kolejne nowe ekstrema po tej samej stronie. `Strzałki` pokazują układ dwóch świec: pierwsza narusza kanał i zamyka się w kierunku wybicia, a kolejna zamyka się w kierunku przeciwnym.

Jakiej licencji mogę użyć do aktywacji?
Możesz użyć ważnej licencji Klubu Fibonacciego albo standardowej licencji FXWare wydanej dla produktu Diamenty Fibonacciego. Klucz klubowy wklej do pola `Klucz_Licencyjny`; licencja standardowa jest sprawdzana oddzielnie.

Czy mogę wyłączyć same strefy, ale zostawić kanał i sygnały?
Tak. Wystarczy wyłączyć `Pokaż wypełnienie stref kanału`.

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik pokazuje komunikat o licencji

Sprawdź kolejno:

- czy korzystasz z ważnej licencji Klubu Fibonacciego albo standardowej licencji FXWare dla produktu Diamenty Fibonacciego,
- jeśli używasz licencji klubowej - czy klucz został poprawnie wklejony do pola `Klucz_Licencyjny`,

- jeśli używasz licencji standardowej - czy plik `FXW_DIAMENTY_FIBONACCIEGO.key` znajduje się w `MQL4\Files` albo `MQL5\Files`, zależnie od platformy,
- czy nazwa konta w terminalu zgadza się z danymi, dla których został przygotowany klucz.

Po poprawnej aktywacji komunikat o braku licencji znika, a wskaźnik rozpoczyna obliczenia i rysuje elementy na wykresie.

Nie widzę sygnałów

Sprawdź:

- czy `Pokaż sygnały kupna i sprzedaży` jest włączone,
- czy tryb sygnałów nie jest ustawiony na `Ukryj sygnały`,
- czy cena faktycznie wyszła poza kanał,
- czy kolory sygnałów nie zlewają się z tłem wykresu.

Kanał wygląda inaczej niż oczekujesz

Najczęstsze przyczyny:

- wskaźnik liczy kanał z wyższego interwału niż aktualny wykres,
- ręcznie ustawiony `Interwał` nie pasuje do stylu pracy na danym charcie,
- po zmianie ustawień wykres potrzebuje chwili na pełne przeliczenie.

Wykres jest zbyt zatłoczony

Spróbuj:

- wyłączyć ceny przy osi,
- wyłączyć etykiety TF,
- wyłączyć wypełnienie stref,
- przełączyć sygnały z `Diamentów` na `Strzałki`.

Po skutecznym rozwiązaniu problemu właściwe elementy są ponownie widoczne i aktualizują się na wykresie zgodnie z ustawieniami.

Licencja i wsparcie

Licencja

Produkt wymaga ważnej licencji Klubu Fibonacciego albo standardowej licencji FXWare dla produktu Diamenty Fibonacciego.

Jeśli masz obie licencje, wskaźnik najpierw sprawdza licencję Klubu Fibonacciego. Jeśli licencja klubowa nie jest ważna, sprawdza standardową licencję FXWare. Klucz klubowy wklejasz w pole `Klucz_Licencyjny`; standardowa licencja FXWare działa z oddzielnego pliku `FXW_DIAMENTY_FIBONACCIEGO.key` umieszczonego w `MQL4\Files` albo `MQL5\Files`.

Wsparcie techniczne

- Email: pomoc@fxware.pl
- Strona internetowa: https://fiboteamschool.pl/

Copyright © 2026 Fibonacci Team School. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja produktu: `1.05`
Wersja dokumentacji: `1.05-r1`
Data: `11.08.2026`